




Leitor RFID Wiegand LN-001 (com teclado de senha)

Linear-HCS – 125 kHz



 Leitor indicado para ambientes com alto fluxo de acesso (acima de 5000), para ambientes com menor fluxo utilize também os leitores LN-302A.

Apresentação do Produto

O Leitor RFID Wiegand LN-001 foi desenvolvido com a finalidade de uso no sistema de controle de acesso por senha, cartões e chaveiros de proximidade. Funciona interligado ao receptor CTW-4, CTW-4A, Multifunção 4A e Guarita IP Linear-HCS. Tem como função, receber senhas digitadas via teclado, ler os cartões ou chaveiros de proximidade e transmitir as informações ao sistema para processamento e validação do acesso.

O Leitor LN-001 conta o recurso de sinalização de status, enviado por meio de um buzzer interno e leds coloridos, auxiliando no reconhecimento das respostas enviadas pelo sistema durante o acionamento com um dispositivo (cartão ou chaveiro) de proximidade.

Dispõe de uma tecla exclusiva para acionamento de campainha.

Especificações:

* Tipo de Operação

Opera interligado ao Receptor CTW-4, CTW-4A, Multifunção 4A e Guarita IP sem necessidade de interfaces adicionais, para uso com o Receptor Multifunção (antigo) é necessário o uso de um Conversor Wiegand/RS485 Linear-HCS;

* Meio de Operação

Rádio Frequência 125kHz (Alcance de leitura: até 5cm).
Teclado de entrada de senhas.

* Comunicação

Wiegand 34 bits

* Dimensões

80(L)*120(A)*27,5(P)mm

* Alimentação

12 VDC 100mA

Para mais informações consulte www.linear-hcs.com.br ou entre em contato com nossa equipe de suporte Técnico.